Manuál dfc nUdc Yb‡Set-Top-Boxu j ghj 5E1 5

Technisat MF4-K

ZUpojení Set-Top-Boxu

Nejprve propojte televizor se zařízením, na set-top-boxu zapojte scart kabel do slotu označený TV a pokud máte rekordér, zapojte do slotu VCR. Koaxiální kabel zapojte do vstupu označeno IN.

<u>!!!Důležité upozornění!!!</u>

Napájecí kabel zapojte až jako poslední.



napájecí koaxiální kabel kabel

Správné vložení dekódovací karty

Pro příjem nabídky ZN není potřeba vkládat dekodovací kartu.Pro příjem prémiové nabídky je potřeba přístupovou kartu správně vložit do šachty set-top-boxu.

Karta musí být textem nahoru.



Naladění Set-Top-Boxu

Zapněte Set-Top-Box (dále jen STB). Zobrazí se okno s nabídkou jazyků obr.1 – zvolíme **Česky** a potvrdíme **OK** na dálkovém ovladači. V dalším okně vyberte zemi – **Česko**. obr.2

			Německo	Rakousko	
English	Español		Švýcarsko	Velká Británie	
Türkce	Svenska		Itálie	Finsko	
range		Pomocí tlačítek se	Rusko	Polsko	Prosím zvolte vaší
Norsk	Suomi	mi šipkou prosim proveđte volbu jazyka v Menu. Litva	Česko	Slovensko	časovou zonu a uspořádání seznamu
Русский	Polski		Estónsko	Lotyšsko	
ě l	b da series		Turecko	programů.	
Cesky	Magyar		Řecko	Bulharsko	
Slovensky			Maďarsko	Slovinsko	
			Serbia		
(albu iazuka u	manu uakuta	čnito stisknutím 🔊	Stiskputí	m tlačítka 🖓 zvo	líto vačí zom l

obr.1

obr.2

Žlutým tlačítkem na dálkovém ovladači (dále jen DO) přeskočíme Automatickou instalaci (Kanálové vyhledávání a Aktualizaci softwaru). obr.3 a obr.4



obr.3

obr.4

Pro dokončení instalace stiskneme zelené tlačítko na DO. obr.5



obr. 5

Dále pokračujte tlačítkem **EXIT** na DO. STB oznámí, že je seznam prázdný (obr.6).





Nyní provedeme vlastní ladění STB pro aktuálního kabelového operátora. Otevřeme MENU (tlačítko na <u>MENU</u> na DO). Zobrazí se úplná nabídka menu STB. Zvolíme **Kanálové vyhledávání** (obr.7) a potvrdíme **OK**. Zobrazí se nabídka režimů vyhledávání, zvolíme **Rozšířené vyhledávání** a opět potvrdíme tlačítkem **OK** na DO. obr. 8







Otevře se okno, kde vyplníme následující parametry. (viz.obrázek 9)

Počáteční kanál Koncový kanál	Vyhledávání v síti (&) \$) (bYnUXzj Uh)	Havni menu≯ Kanálové vyhledává Rozšířené vyhled	n ▶ Rozšířené vyhledáva Jávání	a zadat frekvenci, která odpovídá hodnotě (250)
Přenosová rychlost (KBd)	6900 fbUghUj]h Ł	Vyhledávání v síti	Ł	Vzavorce
	otatní smazat	Počáteční kanál	S_ (250)	zadat hodnotu
Vyhledávací mód	Všechny kanály	Koncový kanál		6900
		Přenosová rychlost [KBd]	Nový (6900)	
Na DO potvrdíme	Start vyhledávání	6900, 6875, 6111, 5000	Smazat	
		Vyhledávací mód Vše	chny kanály	kanály
		Start vyhledáv	ání	
		Vzad Voblodovast	Napověda	

STB poté provede vyhledávání kanálů podle zadaných hodnot. (obr.10)





Jakmile STB dokončí vyhledávání, zobrazí zprávu o tom co budete chtít dělat s nalezenými novými kanály. (obr. 11).Nalezené kanály můžete buď **Seřadit automaticky** – abecedně, **Připojit automaticky** – připojí kanály ke stávajícímu seznamu kanálů, **Připojí manuálně** – uživatel si může sám ovlivnit seznam programu, nebo obdobně si může **Připojit manuálně** rádio.

	Kanálů nalezeno (novy zakodovaných) Co bud dělat s novými kanály	ých lete /?	
	Seřaď automaticky	3	
	Připoj automaticky		
	Připoj manuální – TV		
1ª	Připoj manuální – rádio		
201	Vzad		

Vyberete jednu z možností uložení programů a potvrdíte tlačítkem **OK**. Tlačítkem **EXIT** na DO, se dostanete na seznam kanálů.

Přejeme příjemnou zábavu AQUA,a.s.